




サミー (闘神)



ロードトゥエデン GED

- CN1 (白) 賞球 : 賞球が10個払い出される度に0.128秒間信号を出力。
- CN2 (緑) 扉・枠開放 : 「ガラス枠セット」「プラ枠」が開放している間信号を出力。
- CN3 (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき0.5秒間信号を出力。
- CN4 (黄) 始動口1 : 始動口1入賞毎及び始動口2入賞毎【普通電動役物(電チュー)作動から終了後3秒間】に0.128秒間信号を出力。
但し、本信号が連続しない様に0.128秒の間隔をあけて出力。
- CN5 (黒) 当り1 : 全ての大当りの間信号を出力。
- CN6 (桃) 当り2 : 以下のいずれかの状態の間信号を出力。
 - ・全ての大当り+全ての小当りの間
 - ・電サボ中の間
 - ・特別図柄2による役物の作動に関わる当り終了までの間
 - ・全ての大当り終了後から特図2の保留が0個以外かつ、特図2が変動待機中の間
- CN7 (青) 当り3 : 以下の状態の間信号を出力。
 - ・全ての大当りの間
 - ・特別図柄1による役物に関わる当り開始から当り終了までの間
- CN8 (赤) 当り4 : 全ての大当りの間信号を出力。
- CN9 (橙) 始動口2 : 電サボ未作動時に始動口2入賞毎【特別図柄表示装置の変動哀歓短縮機能作動中に作動した、普通電動役物(電チュー)作動から終了後1.02秒間を除く】に0.128秒間信号を出力。但し、出力された本信号が連続しないように0.128秒の間隔をあけて出力。
- CN10 (水) アウトカウント : 遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に0.128秒間出力。
但し、出力された本信号が連続しないように0.128秒の間隔をあけて出力。
- CN11 (茶) メイン賞球 : 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に0.128秒間信号を出力。
但し、出力された本信号が連続しないように0.128秒の間隔をあけて出力。
- CN12 (紫) セキュリティ : 下記の状態の間信号を出力。
 - ・RWMクリア後30秒間
 - ・磁気センサ異常の検出から電源「OFF」までの間
 - ・断線検短絡電源異常の検出から電源「OFF」までの間
 - ・電波センサ異常の検出から電源「OFF」までの間
 - ・衝撃センサ異常の検出から解除までの間
 - ・設定キー操作の検出から解除までの間
 - ・通信線異常の検出から解除までの間

下記異常センサ検知の度に0.128秒間信号を出力。

- ・入球通過時間異常・始動口2無効入賞・下大入賞口無効入賞・上大入賞口無効入賞
- ・特定領域無効通過・排出球超過異常